

Lettole Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Product ID: 35BAYCF2IDE



Questo adattatore IDE Compact Flash è la soluzione perfetta per accedere a supporti di unità flash o micro, come CompactFlash (CF I, CF II) e IBM Micro Drive, come se fossero un disco rigido IDE.

L'adattatore CF/IDE è semplice da montare e può essere installato in un alloggiamento dell'unità disco da 3,5" disponibile nel case del computer. Il collegamento al bus IDE del sistema avviene tramite un connettore a 40 o 44 pin.

L'adattatore CF/IDE è stato progettato e realizzato per offrire una piattaforma di schede multimediali affidabile, ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di utilizzare una scheda di memoria compact flash come dispositivo avviabile e rimovibile
- Eccellente per cambiare velocemente i sistemi operativi senza aprire il computer.
- Consente di collegare una scheda Compact Flash a uno slot IDE a 40-44 pin

Features

- Installazione rapida senza driver in uno slot IDE da 40-44 pin
- Interamente compatibile con schede Compact Flash di tipo I/II e IBM Microdrive
- Consente l'utilizzo della scheda Compact Flash come un dispositivo di archiviazione riavviabile
- Ponticelli facili da usare per una configurazione master/slave semplificata
- Può essere montata sul pannello anteriore o posteriore del case, si adatta a qualsiasi alloggiamento da 3,5" o slot di espansione disponibile
- Semplice sostituzione delle schede grazie al pulsante di espulsione incorporato

	Warranty	2 Years
Hardware	Interfaccia	IDE
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	133 MBps
	Tipo memoria multimediale	CF (scheda Compact Flash I/II)
Connettore/i	Connettori host	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Maschio 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
	Connettori unità	1 - Slot CompactFlash (50 pin)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali	Nota	Il prodotto non supporta la modalità hot-swap per le schede flash mentre il PC è in esecuzione. Per sostituire le schede è necessario spegnere il computer.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
	Temperatura di conservazione	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
	Umidità	5% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1 in [25 mm]
	Larghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
	Lunghezza prodotto	3.8 in [97 mm]
	Peso prodotto	5.1 oz [145 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.6 lb [0.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Compact Flash a IDE 1 - Enclosure da 3,5" 1 - Staffa per slot di espansione a profilo completo 1 - Cavo di alimentazione SP4 a Molex LP4 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.