

Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Product ID: DKT30CSDHPD



Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C™. Grâce à cet adaptateur multiport USB-C, vous pouvez transformer votre ordinateur portable en poste de travail performant, pratiquement partout, sans avoir à vous encombrer de plusieurs adaptateurs et à les connecter. L'adaptateur USB-C vous permet d'ajouter une sortie vidéo HDMI® Ultra HD 4K, deux ports USB 3.0 Type-A, un port Gigabit Ethernet et un slot de lecteur de carte SD via le port USB-C de votre ordinateur portable.

Grâce à son port USB-C prenant en charge la spécification USB Power Delivery 2.0, vous pouvez également utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois le PC portable et l'adaptateur multiport. C'est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable USB Type-C™. Il est en outre compatible avec le port Thunderbolt™ 3.

Créez un poste de travail performant

Une fois relié à l'écran de votre ordinateur portable, cet adaptateur multiport USB-C polyvalent facilite la création d'un poste de travail double affichage lorsque vous en avez besoin. Son port HDMI 4K (avec audio) vous permet de connecter facilement un écran haute résolution et d'augmenter votre espace de travail sur écran. Grâce aux résolutions plus élevées, vous pouvez afficher davantage de fenêtres simultanément et accroître ainsi votre productivité.

Le port Gigabit Ethernet assure quant à lui un accès au réseau filaire, idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité. En outre, avec ses deux ports USB 3.0 (USB Type-A) supplémentaires, vous pouvez connecter vos périphériques existants, tels que votre souris ou une clé USB.

L'adaptateur USB-C dispose également d'un slot de lecteur de carte SD pour accéder à tous vos contenus multimédia.

Une portabilité optimale

Avec cet adaptateur multiport, vous n'avez plus besoin d'emporter plusieurs adaptateurs d'alimentation avec vous. Idéal pour les déplacements, il dispose d'un port USB-C prenant en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0). Vous pouvez ainsi utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois le PC portable et l'adaptateur multiport.

Compact et léger, cet adaptateur multiport polyvalent se glisse facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable. Plusieurs ports étant regroupés dans un seul adaptateur, vous n'avez plus besoin d'emporter plusieurs adaptateurs à fonction unique.

Le modèle DKT30CSDHPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP alt mode.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Alimentez l'adaptateur et votre ordinateur portable via USB-C, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable
- Connectez votre MacBook, Ultrabook™ ou Chromebook™ au réseau câblé Gigabit Internet, là où le Wi-Fi® n'est pas disponible
- Intégrez l'adaptateur compact dans des espaces de travail confinés, au bureau et à domicile
- Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence et de classe
- Utilisez un téléviseur équipé d'un port HDMI à l'hôtel comme un écran externe lors de vos déplacements
- Transférez des photos, des vidéos ou d'autres fichiers depuis vos cartes SD™ vers votre tablette, votre ordinateur portable ou tout autre appareil compatible USB-C

Features

- Augmentez la connectivité de votre MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB-C
- Alimentez simultanément l'adaptateur multiport et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable (prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0)
- Offre un port HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p), deux ports USB 3.0, un port Gigabit Ethernet et un slot pour lecteur de carte SD
- Boîtier élégant, compact et résistant pour une portabilité optimisée
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Deux ports USB Type-A supplémentaires vous permettent de connecter vos appareils USB existants (rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.x)
- Le port RJ45 Gigabit Ethernet prend en charge Wake On LAN, les trames étendues, le marquage VLAN et l'Ethernet éco-énergétique
- Alimenté par USB offrant une grande portabilité
- Configuration simple avec prise en charge native sur la plupart des systèmes d'exploitation Windows® et Mac (fonctionne également avec Google Chrome OS™)

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	1
	ID du chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)	
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - RJ-45 Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - Slot SD/MMC Femelle 1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 à 10.14 Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)

Remarque	<p>Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)</p> <p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.</p> <p>Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.</p> <p>Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.</p>
----------	--

Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus Power Delivery	Alimentation par USB 60W
Conditions environnementales	Humidité Température de fonctionnement Température de stockage	Humidité relative de 40 % à 50 % 0°C to 55°C (32°F to 131°F) -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur Hauteur du produit Largeur du produit Longueur de câble Longueur du produit Poids du produit Type de boîtier	Gray and Black 0.6 in [16 mm] 1.8 in [46 mm] 6 in [152 mm] 4.6 in [116 mm] 2.7 oz [77.9 g] Plastique

Informations d'emballage	Poids brut	5.5 oz [156 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.